

LADEZEITEN

Laden von:	Nomad 7	Nomad 13	Nomad 20	Boulder 15	Boulder 30 Escape 30	Boulder 90
Switch 8	4-8 Stunden	4 Stunden	4 Stunden	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
Switch 10	4-8 Stunden	4 Stunden	4 Stunden	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
Guide 10 Plus	3-6 Stunden	2.5-5 Stunden	2.5-5 Stunden	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
Sherpa 50	Nicht Empfohlen	8-16 Stunden	6-12 Stunden	8-16 Stunden	4-8 Stunden	1-3 Stunden
Sherpa 100	Nicht Empfohlen	15-30 Stunden	10-20 Stunden	13-26 Stunden	7-14 Stunden	3-6 Stunden
Escape 150	Nicht Empfohlen	26-52 Stunden	17-34 Stunden	22-44 Stunden	11-22 Stunden	Nicht kompatibel
Yeti 150	Nicht Empfohlen	26-52 Stunden	17-34 Stunden	22-44 Stunden	11-22 Stunden	3-6 Stunden
Yeti 400	Nicht Empfohlen	Nicht Empfohlen	40-80 Stunden	53-106 Stunden	26-52 Stunden	9-18 Stunden
Yeti 1250	Nicht Empfohlen	Nicht Empfohlen	Nicht Empfohlen	Nicht Empfohlen	80-160 Stunden	27-54 Stunden

Lädt Folgendes:

Goal Zero Yeti 150: 17-34 Stunden

Sherpa 50 v2: 6-12 Stunden

Guide 10 Plus: 2,5-5 Stunden

Anschlüsse

USB-Anschluss (Ausgang): 5 V bis zu 2,1 A (max. 10 W), reguliert

Solaranschluss (blau, 8 mm): 14-22 V, bis zu 1,3 A (max. 20 W)

Mini-Solaranschluss (2,5 mm): 6,5 V bis zu 1,1 A (max. 7 W), reguliert

Solarmodul:

Nennleistung: 20 W

Ruhespannung: 18-22 V

Zelltyp: Monokristallin

Allgemein

Produkt SKU: 12004

Gewicht: 2,5 lbs (1,1 kg)

Abmessungen (nicht zusammengeklappt): 30,5 x 13 x 1 Zoll (77,5 x 33 x 2,5 cm)

Abmessungen (zusammengeklappt): 8,5 x 13 x 1 Zoll (21,6 x 33 x 2,5 cm)

Zertifikate: CE, FCC, ROHS

Optimale Betriebstemp.: 0-120 °F (-17-48 °C)

Garantie 12 Monate