

POWERING

WAS KANN DAS BOULDER 90 SOLARMODUL LADEN?

Das Solarmodul speichert keine Ladung, es erzeugt Energie, wenn es dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Sie können die von ihm erzeugte Energie in einem tragbaren Ladegerät speichern. Das Boulder 90 kann zum Speisen aller Akkus von Goal Zero verwendet werden.

WELCHE GOAL ZERO PRODUKTE FUNKTIONIEREN AM BESTEN MIT BOULDER 90?

Das Boulder 90 kann zum Speisen aller Akkus von Goal Zero verwendet werden. Für die von ihm bereitgestellte Watt-Zahl ist es am effektivsten mit Yeti 400 oder Yeti 1250.

SIND ZUSÄTZLICHE KABEL ERFORDERLICH, UM DAS BOULDER 90 MIT GOAL ZERO GENERATOREN ZU VERBINDEN?

Sie benötigen ein zusätzliches Kabel, um die Verbindung mit einem Yeti Solargenerator herstellen zu können - MC4 Solar zu 8 mm Adapterkabel.

Die optionalen Kabel umfassen ein 25-Fuß-Verlängerungskabel - MC4 Solar 25-Fuß-Verlängerungskabel oder MC4 Solar zu AP Adapterkabel.

LIEFERT DAS BOULDER 90 VOLLE 90 WATT?

Es liefert bis zu 90 Watt Strom, aber der Ausrichtungswinkel der Module und die Bewölkung können seine Leistung beeinträchtigen. Vermeiden Sie Schatten. Es funktioniert nicht im Innenbereich.

LADEZEITEN

| Laden von: | Nomad 7 | Nomad 13 | Nomad 20 | Boulder 15 | Boulder 30 Escape 30 | Boulder 90 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Switch 8 | 4-8 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel |
| Switch 10 | 4-8 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel |
| Guide 10 Plus | 3-6 Stunden | 2.5-5 Stunden | 2.5-5 Stunden | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel |
| Sherpa 50 | Nicht Empfohlen | 8-16 Stunden | 6-12 Stunden | 8-16 Stunden | 4-8 Stunden | 1-3 Stunden |
| Sherpa 100 | Nicht Empfohlen | 15-30 Stunden | 10-20 Stunden | 13-26 Stunden | 7-14 Stunden | 3-6 Stunden |
| Escape 150 | Nicht Empfohlen | 26-52 Stunden | 17-34 Stunden | 22-44 Stunden | 11-22 Stunden | Nicht kompatibel |
| Yeti 150 | Nicht Empfohlen | 26-52 Stunden | 17-34 Stunden | 22-44 Stunden | 11-22 Stunden | 3-6 Stunden |
| Yeti 400 | Nicht Empfohlen | Nicht Empfohlen | 40-80 Stunden | 53-106 Stunden | 26-52 Stunden | 9-18 Stunden |
| Yeti 1250 | Nicht Empfohlen | Nicht Empfohlen | Nicht Empfohlen | Nicht Empfohlen | 80-160 Stunden | 27-54 Stunden |

Lädt Folgendes:

Goal Zero Yeti 400: 9-18 Stunden

Goal Zero Yeti 1250: 27-54 Stunden

Anschlüsse

MC4 Verbinder: 14-22 V, bis zu 6 A (max. 90 W)

Solarmodul:

Nennleistung: 90 W

Ruhespannung: 18-22 V

Zelltyp: Monokristallin

Allgemein

Produkt SKU: 32404

Gewicht: 21,6 lbs (9,8 kg)

Abmessungen: 32 x 32 x 1,25 Zoll

Zertifikate: CE, FCC, ROHS